





Manuel version standard

Table des matières

Accéder à l'interface du modem
Configurer l'accès à Internet
Vérifier le statut de la connexion4
Évaluer la vitesse de synchronisation de la connexion
Modifier le mot de passe d'accès à l'interface du modem
Redémarrer le modem
Réinitialiser le modem



Accéder à l'interface du modem

L'adresse IP par défaut du modem est : 192.168.1.254

Afin d'accéder à l'interface du modem, il faut entrer cette IP dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet.

Eichier	Éditio <u>r</u>	<u>A</u> ffichage	<u>H</u> istorique	<u>Marque-pages</u>	<u>O</u> utils	Aid <u>e</u>
4 1 1	(c. 11)	6 8 1	192	2.168.1.254		

Un couple identifiant / mot de passe vous sera demandé pour vous connecter. Par défaut, il faut simplement renseigner **«Administrator»** en tant que login et ne rien indiquer pour le mot de passe.

Dans ce manuel, nous vous expliquerons comment modifier ces identifiants d'accès.

Vous arriverez alors sur la page d'accueil de l'interface du modem. Depuis cette interface web, il est possible d'accéder aux paramètres de votre modem.

Ce manuel simplifié vous guidera parmi les fonctions de base de ce modem et vous expliquera comment les configurer.

Home			(theme
	Thomson Gateway		
	Information	TOTOL	
	Software Release:	8.1.1.4	Update
	Broadband Connection		
	• Put	Connected	
	Toolbox		
APP.	Enmote Annistance:	Disabled	
	Game & Application Sharing		
	 Fierwalt: 	Disabled	
		Itemation Thomson Gateway Information Productions Scheme Patheons Scheme Patheons Itemation	Itemative Thomson Gateway - Model tank: Tolds Softwar Petras: E.11.4 Softwar Petras: E.11.4 Softw

Configurer l'accès à Internet

NB : Votre modem-routeur est installé déjà configuré par rapport à votre accès. Vous n'avez donc pas à effectuer cette procédure par défaut. Celle-ci pourra être appliquée après une réinitialisation (remise à zéro) du modem par exemple.

Dans un premier temps, il est nécessaire de télécharger le fichier de configuration correspondant à l'utilisation souhaitée.

Récupérez le fichier de configuration, en l'enregistrant via les adresses suivantes :

Mode routeur (mode recommandé par défaut) : ftp://ftp.ovh.net/made-in-ovh/xdsl/ modems/628s/routed/user.ini



Mode bridge : ftp://ftp.ovh.net/made-in-ovh/xdsl/modems/628s/bridge/user.ini

Le nom du fichier de configuration doit rester **«user.ini»**. Tout autre nom ne sera pas reconnu par le modemrouteur lors des étapes suivantes.

Ouvrez le menu « Thomson Gateway » puis cliquez sur le service « Update ».



En bas de page, cliquez sur le bouton «Parcourir».

Sélectionnez le fichier **«user.ini»** du mode routeur ou bridge que vous aurez téléchargé précédemment.

Validez en cliquant sur le bouton **«Proceed»**.

Une fenêtre apparaîtra alors, vous informant que le modem est en cours de reconfiguration.

To update your Thomson Gateway from your PC, you may follow the three steps described below.
1-Download the latest software to your PC.
You may update your Thomson Gateway by downloading the latest software from the <u>Thomson Gateway Support Site</u> to your PC's hard drive.
2-Upload software to your Thomson Gateway
Select the update file you have placed on your PC's hard drive.
Parcourir
3-Load the new software and restart your Thomson Gateway
Note: uploading the new software takes several minutes to complete.
Proceed

Vérifier le statut de la connexion

Ouvrez le menu **«Broadband Connection »** puis cliquez sur l'action **(task)** proposée dans la partie centrale **« Check connectivity to the Internet »**.

Choisissez le service à vérifier **« IPoE »** et cliquez sur le bouton **« Check Connectivity »** pour lancer le test.



Un test de connexion est alors effectué. Les résultats listent les éléments testés et indiquent l'échec ou le succès du test.

Thomson Galeway	[Administrator] Home > Standbard	Connection = Internet.Services = C	unnecifylty Check		Bel
Broadband Connection DBL Connection Internet Services		Connectivity Check This page enables you to perform a co Choose an Internet service and click II	mectivity check on an init	ernet service of your Thomson Galeway. Is.	
Toolbox Office Network		Internet Benvice to Obeck:	(IPoE	Check Connectivity	
Expert Mode		Test Results DISL			
		V АТЫ			



Évaluer la vitesse de synchronisation de la connexion

Il peut être intéressant de connaître la vitesse à laquelle votre accès est synchronisé, afin de déceler rapidement un éventuel soucis de débit.

Ouvrez le menu **«Broadband Connection »**. il est possible de visualiser les vitesses de synchronisation dans la partie **« DSL Connection »**, puis dans le champ **«Bandwidth (Up/Down)» (qui représente des valeurs du débit montant/descendant en kbps).**

Thomson Galeway	[Administrator] Home > Broadbard Connection > DSL Connection		Overview Details Heli
Broadband Connection DBL Connection DBL Connection Internet Services Toolbox Office Network	DSL Connection Unix Information Unive: DSL Type: Bundkati(UpCount) (Atop) Data Transformed (Serrifike pub kits)	0-days.0.20.00 G.991.2 ; S666/56660 1,79/388.00	
Expert Mode	Pick a task Bee_information.stood.mc.bookd	band.committen(1)	

Modifier le mot de passe d'accès à l'interface du modem

Ouvrez le menu «Toolbox » puis la partie « User Management ».

	ser Management 1 page provides you with inform	ation regarding the users configured on y	sur Thomson Calevay,
	 Local Liser Data 	ution regarding the users configured on y	our Thomson Galeway.
	* Local User Data		
	Foom o lei Dam		
	The table below shows the	configured users who are able to access	: your Thomson Gateway. You need to
	configure user privileges if privileges of the user are a	you want to differentiate between people nentioned in the privileges column.	ising your Thomson Galeway. The current
	Username	Privileges	Default User
	Administrator	SuperUser	V
	heat	TechnicalSupport	
Pick a t	task		
D cn	bowstay we encl		
	t the default user		
	Pick a t	Pick a task	Orlange my philoging you work to differentiate balance people priviliging of the serier are memored in the philoging column. <u>Username</u> Philoging <u>Administration</u> SuperViser <u>Institute</u> TechnicalSupport Pick a task Change my patrianced Entitie default user

Cliquez sur l'option « Change my password » dans la partie centrale pour accéder au formulaire de changement de mot de passe :

« **Old Password** » : Indiquez votre mot de passe actuel.

« New Password » : Renseignez votre nouveau mot de passe.

« Confirm New Password » : Inscrivez-le à nouveau pour confirmer.

Cliquez sur **«Change Password»** pour effectuer la modification.

Thomson Galeway	(Administration) Home > Localisas	> <u>User Management</u> > <u>Change Paras</u>	ast		Hel
Broadband Connection		This page allows you to change your	password based on y	your current one.	
Toolbox	5	Change Password			
Bemote Assistance		Old Password:			
Game & Application Sharing		New Password			
Web Sile Filtering		Confirm New Password			1
Frenal.				Change Password	Cancel
Intrusion Detection				[]	
Dynamic DNS					
User Management					



Redémarrer le modem

Ouvrez le menu « Thomson Gateway » puis cliquez sur la troisième action (task) proposée dans la partie centrale : « Restart ».

Thomson Galeway	I Administrator I Home > Thomson	Galeway		ticle
Information Configuration		Thomson Gateway		
Bient Logs		 Internation 		
* Updale		Product Name:		
Broadband Connection		Softanie Release:	Gridabilden	
		10112-0120-0120		
Toolbox		Configuration		
		Time Since Power-on:	O days, 0.23.49	
Once Nework				
Expert Mode	Pick	c a task		
	->	Set Up		
	->	Mostate.		
	->	Plestart		
	->	Perturn to Factory Default Setting	1	
	\rightarrow	Vew event logs		
	->	Oteck connectivity to the internet		

Une nouvelle page vous permettra de confirmer et de lancer l'opération via le bouton «Yes, restart my Thomson Gateway».

Le modem redémarrera et sera à nouveau accessible après quelques minutes.

Cette opération peut être utile pour reprendre en compte des paramètres qui auraient été mal appliqués, ou pour mettre à jour les connexions réseau liées au modem (par exemple un équipement connecté ayant des problèmes).

nacin Gabeway	I dolministrator Huma - Thuma) un Datemate + Information + Prestant	tinia
imulia Ingunitor Ini Liga data	4	Warning: System Restart To an addet an iter your Thoman Calenay Alactic correction of the restrict Day on and to proceed? [Veck.restart my Thomson Gateway] 100	
nox e History			
t Möde			



Réinitialiser le modem

Ouvrez le menu « Thomson Gateway » puis cliquez sur la quatrième action (task) proposée dans la partie centrale « Return to Factory Default Settings ».



Une nouvelle page vous permettra de confirmer et de lancer l'opération via le bouton **«Yes, reset my Thomson Gateway»**. Ceci efface vos paramètres pour rétablir ceux par défaut **(d'usine)**.

Après un reset, la reconfiguration de l'accès à Internet de votre modem est indispensable pour pouvoir vous connecter au web. Consultez le chapitre **« Configurer l'accès à Internet »** de ce manuel pour savoir comment reconfigurer votre modem.

Thomson Galeway	[Administrator] Mela Home > Thomeon Galemme > Conflammilion > Benet
Information Configuration Event Logs Update	Warning: Reset to Factory Defaults You are about to meet your Thomson Galeway to factory default settings. All active connections will be disconnected. Do you work to proceed?
Broadband Connection	Wes, reset my Thomson Gateway.
Toolbox	
Office Network	
Expert Mode	